

InSight インストール(導入)ガイド





アプリスタート画面

PSC03本体

Version : 2312_004

目次

01 事前準備

- 02 アプリインストールと本体の確認
- 03 デバイス (製品) の追加
- 04 シーンの追加
- 05 スペースの追加
- 06 オートメーションの追加
- 07 ゲートウェイの設定
- 08 音声コントロール
- 09 リセット

01 事前準備: IOTHOMEをご利用中の方は 以下の内容が完了してからご利用できます

 1、SIソーラー指定の入力フォームからお使いの製品の

 UIDとパスワードを入力してください(入力期限2023年12月22日)

 https://bit.ly/3uAkF5V
 ※2023/12/22
 に受付を終了しました

- フォームに入力したメールアドレスへ
 SIソーラーからファームウェア完了の連絡が届きます
- 3、IOTHOMEアプリを開いて、お使いのゲートウェイの ファームウェアを確認してください (バージョン1.122.541以降 又は 1.122.0ct31以降)

※2の連絡の後も、ファームウェアが上記よりも小さいなどの場合は必ずご連絡 をお願いいたします。12月22日を過ぎてしまいますと更新サポートが出来なく なってしまいます。ご協力の程宜しくお願いいたします。

https://www.sisolar.co.jp/sicontact/inquiry/individual?no_navbar=1

11:27 test 2023-12-1	. ∎ 01 11:27:40	♥ 954
通知		>
App 情報	all a	>
ゲートウ	ェイ情報	~
Ver.	1.122.541:Oct 31 2023 09:46	仓
時間	(GMT+09:00) Japan, Korea	0
Wi-Fi	AP mode psc	<i>"</i>
位置情報	0,0	•
UID		
その他の	設定	>
背景設定)
((今)) 製品	デーシーン 「「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 ■ ● ■ ● ■ ●	<mark>Ю</mark> Rž

02 アプリのインストールと本体の確認

1、アプリケーション Philio InSight を ダウンロードして下さい(ダウンロード用QR→)



2、ゲートウェイ(PSC03)の電源を入れ、イーサネットケーブルを接続します。 フロントカバーの白色LEDが点灯し、インターネットに接続されていることを確認します







アプリケーション Philio InSight を開きます ※無料でご利用いただけます

2、アカウント登録(ログイン)を行います。



ご家族で別々の端末から利用したい場合、グーグルのメールを一つ 作成いただき共有のアカウントとしてお使いください。 ※今回から2つ以上のアカウントを連携できない仕様になっています セキュリティ強化を目的としたものです。

※1名の方が使う場合は Apple IDで登録して利用が可能です

補足機能:アカウント登録(ログイン)をせずにWiFiの設定変更が可能です ログイン不要 LAN Seting操作動画



3、 ご自宅の名前を ご記入ください



4、 ゲートウェイ名を ご記入ください



5、 接続モードを選択してく ださい ※WiFIモードとLANモー ドの2種類があります





6、 ゲートウェイ背面の Wi-Fi MACステッカーを見て下さい

Wi-Fi MAC 18:CC:23:11:22:33

7、

フロントカバーの白色LEDが点灯していることを確認します











Setti	ngs	
Q Se		
	InSight Apple ID, Medio&Pui	rchases
	Airplane mode	
	WI-FI Not or	annected >
8	Buetooth	on 👂
	Mobile Data	off >
0	Personal Hotspot	
100	VPN	
	Notifications	>
40	Sounds	
G	Focus	

WI-FI	
P9C03-18:00:23:11:22:3	3
MY DEVICES	
BeatsByDre	Not connected ()
135161	Not connected ()
Nai's Airpods Pro	Not connected ①
Norch's Airpods Pro	Not connected ()
SHAKE-X3D	Not connected
SWAHILIGFX-19	Not connected
97	Not connected
OTHER DEVICES	
ENOL	
somebody's son	





※WiFIモードの場合(3)

9、

ゲートウェイのアカウントとパスワード、NTPサーバーとタイムゾーンの選択。

アカウント: admin

パスワード:888888 (※またはご使用中のパスワード)







6、 ゲートウェイ背面の LAN MACステッカーを見てください





LAN MAC 18:CC:23:11:22:32

Wi-Fi MAC 18:CC:23:11:22:33

7、

フロントカバーの白色LEDが点灯していることを確認します



※LANモードの場合(2)

8、

「IPアドレスを入力してください」の欄にある 虫眼鏡のマークをタップすると画面が変わりま す。

文字列が表示されたら検索成功です。



9、 ゲートウェイのアカウントとパスワード を入力し

完了ボタンを押してください。

Q

V

 \sim

10、

設定の削除方法

システムを変更する際には、オリジナルのシーン、オートメーション設定などを削除する ことをお勧めします。



10、

設定の削除方法

システムを変更する際には、オリジナルのシーン、オートメーション設定などを削除する ことをお勧めします。

19:33	al 🗢 📴	19:34	.ıl 奈 (82)	19:34	ati 🗟 📴
く ゲートウェイ設定		く リセットを選択	Į.	<	リセットを選択
情報	>	Wi-Fi設定をリセット		Wi-Fi設定	をリセット
リセット	>	Z-Wave デバイスのリセット		Z-Wave 7	デバイスのリセット
ゲートウェイの再起動	>	アプリの設定をリセット		7	问
オプション	>			zø	リセット アクションは元に戻せません。
				(#	 ンセル リセット
					⑤ 確認

03 デバイス (製品) の追加





03 デバイス (製品) の追加

- 1、デバイス(製品)がデフォルトモードになっていることを確認できない場合は、 デバイスを取り外してデフォルトモードに戻してください。
- 2、1.5秒以内に "スイッチ "を3回押して、除去モードに入る。



03 デバイス (製品) の追加

- 3、"同期開始"をクリックします。
- 4、1.5秒以内に "スイッチ "を3回押し、追加モードに入る。
- 5、デバイスは正常にペアリングされました。



04 シーンの追加 複数の製品を一括操作することができます







04 シーンの追加 複数の製品を一括操作することができます



※複数登録する場合はこの作業を繰り返します

05 スペースの追加 設置場所毎に分けて管理することができます







05 スペースの追加 設置場所毎に分けて管理することができます







05 スペースの追加 設置場所毎に分けて管理することができます





06 オートメーションの追加

自動で動かすためのルールを作成できます



06 オートメーションの追加 自動で動かすためのルールを作成できます







07 ゲートウェイの設定

(ファームウェアのアップグレード)

11:39 く ゲートウェイ設定	ul ≎ ₩	11:39 < 設定	ul 수 622)	11:36 く ゲートウ:	.ul マ 💷	アップグレードができ る場合、ポップアップ
情報 リセット ゲートウェイの再起動 オプション	> > > >	ゲートウェイ設定 ディスプレイと需要 言語	> > >	パージョン 時間 WiFi LAN1 WiFi	1122.541 :Oct 31 2023 09:46:05 rrsion update it now ? .71:f2 Confirm .71:f3	が表示されますので同 意ボタンを押して下さ い。 アップグレード中は、 本体全面のライトが点 滅するので、この間に 電源を切らないでくだ さい
				ιΡ アブリのバージョン	192.168.0.226	•

07 ゲートウェイの設定

WiFiモード (STAモード)



設定 く ゲートウェイ設定 -トウェイ設定 (情報) (情報) イスプレイと背景) リセット 函) ゲートウェイの再起動	11:39	ul 🗢 823	11:39	ull 🗢 🐯
ートウェイ設定 情報 > イスブレイと背景) リセット 函 > ゲートウェイの再起動 >	設定	Ē	く ゲートウェイ	設定
ートウェイ設定 情報 > イスプレイと背景 リセット > 商 > ゲートウェイの再起動 >				
イスプレイと背景 リセット > Ga > ゲートウェイの再起動	ゲートウェイ設定	>	情報	>
語 ゲートウェイの再起動	ディスプレイと背景	>	リセット	>
	· 五	>	ゲートウェイの再起動	>
オプション >			オプション	>

07 ゲートウェイの設定 WiFiモード (STAモード)



※設定を完了した後に、イーサネットケーブルを取り外し、白いランプが点灯している場合は、STAモードの設定が成功です。

08 ボイスコントロール

Google Home ※同じ "家 "にある複数のゲートウェイは、一緒にグーグルホームに接続されます。







08 ボイスコントロール

グーグルホームアプリを開く グーグルとの連携 (Philio InSight)

Settings			B	Settings	B	×		×	Add devices	Q
Demo Box Zhongzheng Roa	K Id, Xinzhuang Dis	strict	>	Demo Box Zhongzheng Road, Xinzhuang District	>	Se	Set up a device up a new device or add an existing device o service to your home	Linke	d Philio Insight 12 devices	
Devices, groups &	rooms		>	Devices, groups & rooms	>	A	New device Add a Chromecast, Google Nest speaker or display, Nest Wifi, a Matter-enabled device, or a partner device, including those labeled "Seamle	Add r	@Foscam Camera	
٥	Ģ	٥	ſ	_		1000	Setup with the Google Home App."	<u>@</u>	@Nodus Smart	
Wall Switch (PAN07_A	書房檯燈	門口燈	F	~ Add		ce	Link one of your existing devices or services, lik connected light bulbs or plugs.	• •	@Redatech Automação	
Services			>	Device					@TOLIGO (トリゴ)	
9	Ð	J	(စြံ Speaker group				ß	##Phoebe Smart	
Works with Google	Video	Music	F	GRANCE Accounts, apps, Works with Google devices				۲	#Age of Discovery IoT	
Home features		+ Ad	ld	음+ Home member					+HomeHome	
♡ [\$‡	3	\$	A Home				10X HOME	10X HOME	
Favorites Devices	s Automations	Activity S	ettings					OC	1Control	

08 ボイスコントロール

グーグルホームアプリを開く グーグルとの連携 (Philio InSight)



アプリ(Philio InSight)で 使っているアカウントを選択

G 使用 Google 帳戶登入

選擇帳戶

以繼續使用「amazoncognito.com」



09 リセット (ボタンリセット)



- ① リセット1 (10~15秒間押し続けてから離す)
- ・Wi-Fi設定をリセット, APモードに戻る
- (デフォルトssid: PSC03-18:CC:23:xx:xx:xx)
- ② リセット2(20~25秒間押し続けてから離す)
 ・Wi-Fi設定をリセット、APモードに戻る)
 (デフォルトssid: PSC03-18:CC:23:xx:xx:)
 ・スペースの削除、シーン、オートメーション
 (この操作は元に戻せません)

09 リセット

(アプリによるリセット)

 ①Wi-Fi設定をリセット、APモードに戻る
 Z-WAVE機器のリセット すべてのデバイスを削除 (この操作は元に戻せません)
 アプリの設定をリセットする スペースの削除、シーン、オートメーション (この操作は元に戻せません)

15:40	ul ? 😳	15:40	.ul 🗢 🖽
く ゲートウェイ設定		くリセット	を選択
情報	>	Wi-Fi設定をリセット	
リセット	>	Z-Wave デバイスのリセ	۶ ۲
ゲートウェイの再起動	>	アプリの設定をリセット	
オブション	>		
		S :	確認